

Conector Rápido en Línea sin Pelar D2, 2 Circuitos Independientes, 300 V, 10 A, 100 Piezas

D2 KONGIA en línea y sin pelar: 2 entradas, 2 salidas, 2 circuitos independientes, 300 V, 10 A y 100 piezas.



FAMILIA

Conector rápido en línea sin pelar

MODELO

D2

TOPOLOGÍA

2 circuitos rectos independientes
SKU KG-QC-D2-100

ESPECIFICACIONES TECNICAS

SKU
KG-QC-D2-100

FAMILIA
Conector rápido en línea sin pelar

MODELO
D2

TOPOLOGÍA
2 circuitos rectos independientes

ENTRADAS / SALIDAS
2 / 2

TENSIÓN NOMINAL DE REFERENCIA
300 V

CORRIENTE NOMINAL DE REFERENCIA
10 A

SECCIÓN DE CONDUCTOR DE REFERENCIA
0,3-0,75 mm²

DIÁMETRO EXTERIOR DE CABLE DE REFERENCIA
1,6-2,0 mm

PREPARACIÓN DEL CONDUCTOR
Sin pelar; insertar el cable con el aislamiento intacto

LONGITUD APROXIMADA
35 mm

ANCHO MOSTRADO
9,4 mm

BENEFICIOS CLAVE

- D2: 2 entradas y 2 salidas
- 2 circuitos rectos independientes
- Conexión en línea sin pelar el conductor

CUMPLIMIENTO DECLARADO

- ✓ RoHS
- ✓ CE DoC
- ✓ ISO 9001
- ✓ REACH SVHC
- ✓ CNAS

NOTA DE SELECCION

La ficha continua en la pagina 2 con 2 especificaciones adicionales, aplicacion, empaque y garantia.

Conector Rápido en Línea sin Pelar D2, 2 Circuitos Independientes, 300 V

SKU: KG-QC-D2-100 | Especificaciones técnicas - continuación

ESPECIFICACIONES TECNICAS - CONTINUACION

PRESENTACIÓN

100 piezas por bolsa PE

GRADO IP

No declarado; instalar dentro de una envoltente apropiada

APLICACIONES

CCTV | Extensión de alimentación de baja tensión dentro de cajas de conexión protegidas. Iluminación LED | Continuidad de conductores en instalaciones interiores y envoltentes apropiadas. Control de acceso | Unión compacta de conductores de alimentación y control. Alarmas y seguridad | Mantenimiento y extensión ordenada del cableado de baja tensión. Armarios y equipos | Cableado interno únicamente después de validar tensión, corriente, diámetro y construcción del conductor.

PRESENTACION Y EMPAQUE

100 piezas por bolsa PE con identificación de SKU y lote. Cables, herramientas, cajas de conexión y accesorios de aplicación no incluidos.

GARANTIA

Garantía limitada KONGIA contra defectos de fabricación. No cubre selección incompatible, instalación fuera del rango indicado, sobrecarga, inversión de polaridad, exposición ambiental no prevista o modificación del producto.