

Conector Rápido en Línea sin Pelar D1, 1 Circuito, 300 V, 10 A, 100 Piezas

D1 KONGIA en línea y sin pelar: 1 entrada, 1 salida, 1 circuito, 300 V, 10 A y 100 piezas.



FAMILIA

Conector rápido en línea sin pelar

MODELO

D1

TOPOLOGÍA

1 circuito recto

SKU KG-QC-D1-100

ESPECIFICACIONES TECNICAS

SKU
KG-QC-D1-100

FAMILIA
Conector rápido en línea sin pelar

MODELO
D1

TOPOLOGÍA
1 circuito recto

ENTRADAS / SALIDAS
1 / 1

TENSIÓN NOMINAL DE REFERENCIA
300 V

CORRIENTE NOMINAL DE REFERENCIA
10 A

SECCIÓN DE CONDUCTOR DE REFERENCIA
0,3-0,75 mm²

DIÁMETRO EXTERIOR DE CABLE DE REFERENCIA
1,6-2,0 mm

PREPARACIÓN DEL CONDUCTOR
Sin pelar; insertar el cable con el aislamiento intacto

LONGITUD APROXIMADA
35 mm

ANCHO MOSTRADO
6 mm

BENEFICIOS CLAVE

- D1: 1 entrada y 1 salida
- 1 circuito recto
- Conexión en línea sin pelar el conductor

CUMPLIMIENTO DECLARADO

- ✓ RoHS
- ✓ CE DoC
- ✓ ISO 9001
- ✓ REACH SVHC
- ✓ CNAS

NOTA DE SELECCION

La ficha continua en la pagina 2 con 2 especificaciones adicionales, aplicacion, empaque y garantia.

Conector Rápido en Línea sin Pelar D1, 1 Circuito, 300 V, 10 A, 100 Piez

SKU: KG-QC-D1-100 | Especificaciones técnicas - continuación

ESPECIFICACIONES TECNICAS - CONTINUACION

PRESENTACIÓN

100 piezas por bolsa PE

GRADO IP

No declarado; instalar dentro de una envolvente apropiada

APLICACIONES

CCTV | Extensión de alimentación de baja tensión dentro de cajas de conexión protegidas. Iluminación LED | Continuidad de conductores en instalaciones interiores y envolventes apropiadas. Control de acceso | Unión compacta de conductores de alimentación y control. Alarmas y seguridad | Mantenimiento y extensión ordenada del cableado de baja tensión. Armarios y equipos | Cableado interno únicamente después de validar tensión, corriente, diámetro y construcción del conductor.

PRESENTACION Y EMPAQUE

100 piezas por bolsa PE con identificación de SKU y lote. Cables, herramientas, cajas de conexión y accesorios de aplicación no incluidos.

GARANTIA

Garantía limitada KONGIA contra defectos de fabricación. No cubre selección incompatible, instalación fuera del rango indicado, sobrecarga, inversión de polaridad, exposición ambiental no prevista o modificación del producto.