

Limpiador One-Click PRO de Fibra Óptica / 2.5 mm / SC / FC / ST / 800+ Limpiezas

Fibra Óptica / Herramientas para fibra óptica

Limpiador One-Click PRO en seco para férulas de 2.5 mm y conectores SC / FC / ST. Ofrece más de 800 operaciones nominales, cabezal de limpieza con giro de 180° y accionamiento manual por presión con clic audible. Cuerpo de resina antiestática con zona de agarre texturizada y tapa protectora unida al cuerpo.



PRO
2.5 mm
SC / FC / ST
800+
LIMPIEZAS

ONE-CLICK CLEANER PRO
2.5 mm · SC / FC / ST · 800+ limpiezas
KG-FT-CLN-2.5 PRO

KG-FT-CLN-2.5 PRO

Marca
KONGIA

Tipo
Limpiador manual de extremos de fibra óptica

Férula
2.5 mm

ESPECIFICACIONES TECNICAS

PARAMETRO	DETALLE
Marca	KONGIA
Serie	One-Click Cleaner PRO
SKU	KG-FT-CLN-2.5 PRO
Tipo	Limpiador manual de extremos de fibra óptica
Férula	2.5 mm
Conectores	SC / FC / ST
Compatibilidad adicional de referencia	E2000; comprobar el acceso de la guía
Aplicación	Extremos de conectores y puertos de adaptadores compatibles
Capacidad nominal	Más de 800 operaciones por unidad
Método	Limpieza en seco con cinta interna

PARAMETRO	DETALLE
Accionamiento	Manual por presión
Sistema de limpieza	Giro de 180°
Confirmación de accionamiento	Clic audible
Material del cuerpo	Resina antiestática
Agarre	Superficie con relieves
Acceso	Punta extensible
Control	Ventana para comprobar la cinta
Protección	Tapa transparente con sujeción flexible
Color	Blanco con cabezal verde
Dimensiones de referencia	175 x 18 x 18 mm
Alimentación	No requiere baterías
Unidad de venta	1 pluma
Uso	Instalación y mantenimiento de fibra óptica

BENEFICIOS CLAVE

Versión PRO para férulas de 2.5 mm: SC / FC / ST.
Más de 800 operaciones nominales por pluma.
Limpieza en seco mediante cinta interna, sin añadir alcohol.
Cabezal de limpieza con giro de 180° y clic audible.
Cuerpo de resina antiestática con agarre texturizado.
Punta extensible y ventana para comprobar el estado de la cinta.
Tapa protectora transparente unida al cuerpo.
Apta para conectores y puertos compatibles, según la guía utilizada.

APLICACIONES

Mantenimiento de paneles ópticos | Limpieza de conectores y puertos compatibles en distribuidores de fibra.
Instalaciones FTTH | Preparación del extremo antes de conectar latiguillos y equipos.
Pruebas y puesta en servicio | Inspección y limpieza antes de las mediciones ópticas.

PRESENTACION Y EMPAQUE

1 pluma limpiadora PRO con tapa protectora transparente y sujeción flexible, en caja individual. No incluye conectores, cables ni equipos de inspección.