

Localizador Visual de Fallos VFL Recargable / 15 mW / USB-C / SC/FC/ST

Fibra Óptica / Equipos de Prueba y Empalme

Localizador visual de fallos KONGIA de 15 mW con batería de litio integrada y carga USB-C. Luz roja de 650 +/- 10 nm para comprobar continuidad e identificar fallos visibles en enlaces de fibra óptica FTTH y de infraestructura de red.



KG-FT-VFL-15MWR

Marca
KONGIA

Modelo
VFL-15MWR

Tipo
Localizador visual de fallos recargable

ESPECIFICACIONES TECNICAS

PARAMETRO	DETALLE
Marca	KONGIA
Modelo	VFL-15MWR
SKU	KG-FT-VFL-15MWR
Tipo	Localizador visual de fallos recargable
Potencia nominal	15 mW
Longitud de onda	650 +/- 10 nm
Interfaz	Conector universal de 2,5 mm
Conectores compatibles	SC, FC y ST
Compatibilidad LC	Requiere adaptador FC-LC de 1,25 mm, vendido por separado
Modos	Luz continua (CW), apagado (OFF) e intermitente (GLINT)
Control	Interruptor deslizante
Alimentación	Batería de litio recargable integrada
Puerto de carga	USB Type-C en el extremo posterior
Material del cuerpo	Aleación de aluminio (Aluminum Alloy)
Color	Negro; tapa e interruptor amarillos
Protección del conector	Tapa abatible
Dimensiones de referencia	175 x 25 x 25 mm
Peso de referencia	Aproximadamente 90 g
Dimensiones de embalaje	Aproximadamente 195 x 71 x 33 mm
Peso con embalaje	Aproximadamente 130 g
Unidad de venta	1 localizador con accesorios
Garantía	5 años

BENEFICIOS CLAVE

Potencia nominal de 15 mW con luz roja de 650 +/- 10 nm.
Batería de litio integrada, recargable mediante puerto USB-C posterior.
Interfaz universal de 2,5 mm para SC, FC y ST; LC mediante adaptador opcional.
Selector de luz continua, apagado e intermitente.
Cuerpo de aleación de aluminio con agarre texturizado y tapa protectora.
Incluye cable USB, funda de transporte, correa y guía de uso.
Garantía KONGIA de 5 años.

APLICACIONES

Instalación y mantenimiento FTTH | Comprobación visual de continuidad en latiguillos y enlaces accesibles.
Localización de fallos | Identificación de fugas de luz en roturas y conexiones.
Infraestructura de fibra para redes | Apoyo a la inspección visual de enlaces, incluidos despliegues que sirven a redes 4G.

PRESENTACION Y EMPAQUE

1 localizador KONGIA VFL-15MWR, cable USB-A a USB-C, funda, correa, guía de uso y caja. El adaptador FC-LC se vende por separado. Los latiguillos y equipos mostrados en las imágenes de uso no están incluidos.

GARANTIA

Garantía KONGIA de 5 años.