

Panel Pasacables KONGIA con Cepillo, Rack 19 pulgadas, 1U

Panel Pasacables KONGIA con Cepillo, Rack 19 pulgadas, 1U. Paso continuo para mazos de diferentes diámetros. Fabricado en Acero SPCC laminado en frío y cepillo de nylon de 1.2 mm, con pintura electrostática en polvo, color negro mate. Sus dimensiones son 483 x...



CATEGORÍA

Organización de cableado para rack

TIPO DE PRODUCTO

Panel pasacables horizontal con cepillo continuo de alta...

FORMATO DE RACK

19 pulgadas

SKU KG-CM-BR-1U

ESPECIFICACIONES TECNICAS

SKU
KG-CM-BR-1U

CATEGORÍA
Organización de cableado para rack

TIPO DE PRODUCTO
Panel pasacables horizontal con cepillo continuo de alta densidad

FORMATO DE RACK
19 pulgadas

ALTURA DE RACK
1U

DIMENSIONES (AN X AL X PR)
483 x 44 x 20 mm

PESO NETO
0.23 kg

MATERIAL PRINCIPAL
Acero SPCC laminado en frío y cepillo de nylon

ESPESOR NOMINAL
1.2 mm

ACABADO SUPERFICIAL
Pintura electrostática en polvo, color negro mate

COLOR
Negro

CAPACIDAD / CONFIGURACIÓN
Paso continuo para mazos de diferentes diámetros

BENEFICIOS CLAVE

- Formato estándar de 19 pulgadas y altura 1U
- Paso continuo para mazos de diferentes diámetros
- Bastidor metálico con abertura continua y cepillo de nylon negro de alta...

CUMPLIMIENTO DECLARADO

- ✓ RoHS
- ✓ CE DoC
- ✓ ISO 9001
- ✓ REACH SVHC
- ✓ CNAS

NOTA DE SELECCION

La ficha continua en la pagina 2 con 7 especificaciones adicionales, aplicacion, empaque y garantia.

Panel Pasacables KONGIA con Cepillo, Rack 19 pulgadas, 1U

SKU: KG-CM-BR-1U | Especificaciones técnicas - continuacion

ESPECIFICACIONES TECNICAS - CONTINUACION

SISTEMA DE GESTIÓN

El cepillo rodea el mazo, cubre el espacio libre y reduce el roce con bordes metálicos

CONSTRUCCIÓN

Bastidor metálico con abertura continua y cepillo de nylon negro de alta densidad

MONTAJE

Horizontal frontal en montantes estándar de 19 pulgadas

HERRAJES INCLUIDOS

4 tornillos M6 y 4 tuercas enjauladas M6

COMPATIBILIDAD DE CABLE

Cobre, fibra óptica y cables auxiliares, respetando el radio de curvatura

ENTORNO RECOMENDADO

Interior seco, dentro de rack o gabinete protegido

GARANTÍA

5 años

APLICACIONES

Paso de cables entre frente y posterior del rack: Organiza los latiguillos al salir de los puertos, distribuye el recorrido hacia ambos lados del rack y reduce cables suspendidos frente a conectores e indicadores. Racks de servidores y telecomunicaciones: Crea una ruta horizontal definida entre equipos activos y organizadores verticales, manteniendo acceso para altas, bajas y cambios de configuración. Instalaciones CCTV, AV y control: Agrupa enlaces de datos, PoE y control dentro del gabinete, ayuda a separar recorridos y simplifica la identificación durante mantenimiento. Gabinetes que requieren una fachada ordenada: Mejora la presentación del proyecto y facilita inspección visual, trazabilidad, limpieza y futuras ampliaciones sin desmontar equipos cercanos.

PRESENTACION Y EMPAQUE

1 organizador KONGIA KG-CM-BR-1U, 4 tornillos M6 y 4 tuercas enjauladas M6. Paquete individual protegido para transporte y almacenamiento.

GARANTIA

Garantía limitada KONGIA de 5 años contra defectos de fabricación, sujeta a instalación y uso conforme a las especificaciones del producto.